尺寸：70x145mm

类型：翻书

INKBIRD
SMART HOME I SMART LIFE

Prevod je enak originalu.


IBBQ-4T

Termometer
(slovenščina)

Opombe

- Če ima vaš telefon operacijski sistem Android, vklopite lokacijo GPS. To zahteva Google Play.
- Prepričajte se, da ima vaš Wi-Fi frekvenco 2,4 GHz (podpira IEEE 802.11b/g/n).
- Enote ne potapljajte v vodo in je ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Kalibracijsko območje: ± 12 °F/± 7 °C

01 | Spoznajte napravo





Vrata za polnjenje USB tipa C



Vrata za sondo



Sonda s kablom



Kabel za polnjenje USB (dolžina: 50 cm)

02 | Uporabniški priročnik (VKLOP/IZKLOP)

Za vklop naprave pritisnite gumb za napajanje za 1 sekundo, za izklop pritisnite gumb za 3 sekunde.

03 | Namestitev sonde

• Ko je naprava vklopljena, vstavite sonde, naprava pa bo prikazala podatke o trenutni temperaturi.

• Poskrbite, da so sonde vstavljene v sredino živila, da boste dobili čim bolj natančne podatke o temperaturi.

04 | Brezplačen prenos aplikacije

•V trgovini Google Play ali App Store poiščite aplikacijo Inkbird Pro ali BBQ-4T in si jo brezplačno prenesite, lahko pa si jo tudi neposredno prenesete, tako da poskenirate spodnjo kodo QR.

iOS

Android

Za nemoten prenos aplikacij se prepričajte, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Če želite prenesti aplikacije, mora biti v napravah iOS nameščen sistem iOS 13 ali novejši.
- Če želite prenesti aplikacije, mora biti v napravah s sistemom Android nameščen operacijski sistem Android 4.4 ali novejši.

05 | Povezovanje z vašim telefonom


1. Pred uporabo aplikacije Inkbird Pro se registrirajte. Izberite svojo državo/regijo, vnesite svoj e-poštni naslov, nato vam bo poslana potrditvena koda, ki jo morate vnesti, da potrdite svojo identiteto, in registracija je končana.

2. Ponastavite IBBQ-4T in odprite način za povezovanje. Za ponastavitev ali preklop med različnimi načini konfiguracije trikrat pritisnite gumb BBQ.
a) Ikona Wi-Fi v načinu SmartConfig hitro utripa.
b) Ikona Wi-Fi v načinu AP počasi utripa.
c) Naprava potrebuje 5 sekund odzivnega časa za preklop v drug način konfiguracije, interval preklopa načina ne sme biti krajši od 5 sekund.

3. Odprite aplikacijo, kliknite "+" ali "Add device" (Dodaj napravo), izberite IBBQ-4T, nato pa vašo napravo v skladu z navodili povežite s telefonom.

Opombe:
a) IBBQ-4T podpira samo Wi-Fi z 2.4 GHz, Wi-Fi s 5 GHz ni podprt.
b) IBBQ-4T podpira samo šifriranje wpa/wpa2, zato pred vzpostavitvijo povezave preverite metode šifriranja.
c) Pred seznanitvijo v sistemskih nastavitvah telefona izberite možnost dostopa do lokacije in aktivirajte lokacijo GPS. Tako sistem Android kot iOS morata dovoliti dostop do lokacije v vašem telefonu.

Status Wi-Fi:
a) Ikona Wi-Fi v načinu SmartConfig hitro utripa.
b) Ikona Wi-Fi v načinu AP počasi utripa.
c) Naprava ni povezana z usmerjevalnikom Wi-Fi, če ni prikazana ikona Wi-Fi. To se lahko zgodi zaradi napačnega gesla Wi-Fi in prevelike razdalje.
d) Ko je naprava uspešno povezana z omrežjem Wi-Fi, ikona Wi-Fi ostane prikazana.



06 | Specifikacije

- Mere: 88 mm x 88 mm x 39 mm/3,46" x 3,46" x 1,54"
- Teža: 165 g/5,82 oz
- Baterija: 2000 mAh vgrajena litijeva baterija
- Območje kratkotrajnega merjenja: od 0 ℃ do 300 ℃ (32 ℉~572 ℉)
- Območje neprekinjenega spremljanja: od 0 ℃ do 250 ℃ (32 ℉~ 482 ℉)
- Natančnost temperature: ± 1 ℃/± 1,8 ℉
- Brezžična povezava: povezava Wi-Fi. Zahteva Wi-Fi z 2,4 GHz (podpira IEEE 802.11b/g/n).
- Tip zaslona: črno-beli zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
- Dimenzije zaslona LCD: 53 mm x 35 mm
- Shranjevanje podatkov: brezplačno shranjevanje v aplikaciji
- Kalibriranje: ± 12 ℉/± 7 ℃
- Graf temperature: lahko se stalno prikazuje v aplikaciji, podatke o spremembah temperature pa lahko prenesete.

07 | Baterija

- Vrsta baterije: vgrajena litijeva polnilna baterija
- Zmogljivost baterije: 2000 mAh/7,4 Wh
- Adapter: 5 V/1 A

08 | Polnjenje baterije

- Ikona za prazno baterijo utripa, ko napolnjenost baterije pade pod 20 %.
- Ikona za polnjenje baterije utripa, ko se baterija polni.
- Ko je polnjenje končano, ikona za baterijo še naprej sveti.
- Baterija se napolni v približno 4 urah; ko je povsem napolnjena, pa brez osvetlitve ozadja deluje približno 26 ur.
- Za polnjenje izdelka uporabite adapter z močjo 5 V/1 A.

09 | Pogosta vprašanja

1. Zakaj povezovanje z omrežjem Wi-Fi ni uspelo?

a) Prepričajte se, da ikona Wi-Fi utripa. Če ikona Wi-Fi ni prikazana, trikrat hitro pritisnite gumb, da odprete način za povezovanje.

b) Prepričajte se, da ima omrežje Wi-Fi frekvenco 2,4 GHz, saj naprava ne podpira 5 GHz. IBBQ-4T podpira samo šifriranje wpa/wpa2, zato spremenite nastavitve.

c) Preverite, ali sta ime Wi-Fi in geslo pravilna.

d) Ponovno zaženite usmerjevalnik Wi-Fi in napravo ter ju ponovno povežite.

e) Med vzpostavljanjem povezave postavite napravo in telefon čim bližje usmerjevalniku Wi-Fi.

f) Aplikaciji dovolite, da uporablja lokacijo vašega telefona, prav tako v telefonu omogočite GPS.

g) Poskusite napravo seznaniti z drugimi telefoni ali telefoni z različnimi operacijskimi sistemi (iOS ali Android).

2. Zakaj je ikona Wi-Fi izginila?
a) Razdalja med napravo in usmerjevalnikom Wi-Fi je prevelika, omrežje Wi-Fi pa je prešibko za povezavo.
b) Geslo Wi-Fi je napačno, ponovno vzpostavite povezavo Wi-Fi s pravilnim geslom.


3. Zakaj ne morem napolniti naprave?
a) Uporabite standardni kabel USB tipa C.
b) Naprava podpira le standardno polnjenje prek kabla USB.
c) Hitro polnjenje ni na voljo.

4. Ali so te sonde vodoodporne?
Ne. Celotne sonde ne potopite v tekočino, saj lahko pride do netočnih meritev. Če celotno sondo potopite v vodo, jo posušite na zraku ali jo za približno pol ure postavite v pečico na 120 °C. Sonde lahko operete z vodo, vendar morajo ostati spoji suhi.

10 | Opozorilo

- Najvišja temperatura za kratkotrajno merjenje je 300 °C/572 °F, najvišja temperatura za dolgotrajno merjenje pa 250 °C/482 °F. Sonda in kovinska žica bosta pregoreli, če temperatura preseže najvišjo vrednost.
- Sond ali kovinske žice ne postavljajte v ogenj ali v neposreden stik z grelno cevjo.
- Sond ali kovinske žice ne postavljajte v vodo, saj lahko pride do netočnih meritev.
- Sond ali kovinske žice ne pritiskajte premočno, saj lahko poškodujete plastični premaz žice in lahko pride do kratkega stika.
- Pred uporabo sonde odstranite črno zaščito.

Teflonski kabel z mrežo iz nerjavnega jekla
(Dolžina: približno 120 cm/3,9 ft)



11 | Garancija

• Inkbird nudi 12-mesečno garancijo za vse uporabnike od datuma nakupa. Če potrebujete podporo ali ste naleteli na kakšno težavo, nas kontaktirajte.

12 | Vsebina pošiljke

1 Termometer x1
2 Sonda x4
3 Kabel USB x1
4 Držalo za sponko sonde x2
5 Priročnik x1
6 Garancijski list x1

INKBIRD TECH.C.L

Support@ink-bird.com
www.ink-bird.com
+86-755-25738050
Shenzhen, GD, 518000, Kitajska